

DT821(MK)

Tasztatúra modul a DT821 kültéri rendszerhez

Kép



Leírás

A DT821(MK) tasztatúra modul a DT821 kültéri rendszerhez. Ezen elem segítségével kódzár funkciót tudunk adni a kültéri egységnek, illetve nagy lakásszám esetén a lakások hívószámainak beütésére is szolgál.

Tulajdonságok

- Vandálbiztos rozsdamentes szálcsiszolt acél ház
- Kompatibilis az összes DT821 beépítő kerettel
- Háttérvilágítás
- Fizikai gombok
- Két ideiglenes kód
- Két állandó kód
- Mérete: 83 x 82 x 45 mm

Működés

- Amennyiben kóddal kívánunk bejutni, nincs más dolgunk, mint # gomb megnyomása után beütni a megfelelő négy számjegyű kódot, majd megnyomni a # gombot.
- Amennyiben ideiglenes kódot programoztunk fel, a kód az első használattól számított 60 másodpercig működőképes, utána érvénytelenné válik.
- A lakás hívásához a * gomb megnyomása után be kell ütni a lakáshoz tartozó számot, majd a # gombot, és a hívás megkezdődik.

- Ideiglenes kód, második relé beállítása: [19] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Fix kód, első relé beállítása: [21] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Fix kód, második relé beállítása: [60] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)

Programozás

- A rendszer programozásába való belépés: [#] + [Mesterkód(Gyári:1234)] + [#]
- Gyári beállítások visszaállítása: [00] + [#](Biip+Bip) + [Mesterkód] + [#](Biip)
- Mester kód megváltoztatása: [01] + [#](Biip+Bip) + [Új mester kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)
- Led világításának ideje: [02] + [#](Biip+Bip) + [Idő 00 vagy 10-99sec] + [#](Biip)
- Zárnyitási idő beállítása: [03] + [#](Biip+Bip) + [Idő (01-99sec)] + [#](Biip)
- Zár nyitási mód beállítása: [04] + [#](Biip+Bip) + [0/1(0:NO;1:NC)] + [#](Biip)
- Működési hang aktiválása: [05] + [#](Biip+Bip) + [0/1(0:ON;1:OFF)] + [#](Biip)
- Kód beállítások visszaállítása: [06] + [#](Biip+Bip) + [Mesterkód] + [#](Biip)
- Hívó hang beállítása: [08] + [#](Biip+Bip) + [0/1(0:engedélyezve;1:tiltva)] + [#](Biip)
- Beszéd hangerő beállítása: [11] + [#](Biip+Bip) + [Hangerő szintje(0-9)] + [#](Biip)
- Éjszakai fény erejének beállítása: [13] + [#](Biip+Bip) + [Fényerő(0-5)] + [#](Biip)
- Ideiglenes kód, első relé beállítása: [18] + [#](Biip+Bip) + [Új kód (1-12 karakter)] + [#](Biip)