

TDQ-RC

4 gombos fix kódos távirányító védőfedéllel, TYWRA-RF okos reléhez és RF vevőkhöz

Kép



TDQ-RC
4 gombos fix kódos távirányító védőfedéllel,
TYWRA-RF okos reléhez és RF vevőkhöz
ADATLAP

Leírás

A **TDQ-RC** egy négygombos, fix kódos, védőfedéllel ellátott távirányító.

A TYWRA-RF okos relémodul, az AJ-84-2 és több WBK-4xx távirányító adó-vevő szett kiegészítője is lehet. Az adó fizikai kivitelének köszönhetően védett a "véletlen" gombnyomásoktól, így akár zsebben, vagy kulcsok mellett is tartható. A fedlapot, a karabiner felé húzva fér hozzá a gombokhoz. A távirányító műanyag, cseppálló kivitelű, jól használható, nagyméretű, betűkkel ellátott gombjai vannak.

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|--|
| • Kivitel: | Műanyag (ABS) ház, fedlappal |
| • Gombok száma: | 4 (Nagy betűkkel) |
| • Visszajelzés: | LED (kék) |
| • Rögzítés: | Mini karabiner |
| • Kompatibilis vevők: | TYWRA-RF, AJ-84-2, WBK-400 és WBK-401 széria |
| • Kód típusa: | Fix kód |
| • Hatótávolság: | 150 m (nyílt terepen)
Vevőtől függő |

Specifikáció

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Tápfeszültség: | 12 V DC |
| • Tápfeszültség típusa: | 1x LR23A elem |
| • Működési frekvencia: | 433,92 MHz |
| • Antenna teljesítmény: | <10 mW |
| • Működési hőmérséklet: | -20°C - +60 °C |
| • Méret: | 40 x 70 x 15 mm |
| • Bruttó súly: | 41 gr |

Elemcsere

A távirányító LR23A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Az elem várható élettartama nagy mértékben függ a használati igénybevételtől.

Ebbe bele tartozik az adó használati gyakorisága és a használati környezet körülményei is. (hőmérséklet, páratartalom, környezeti akadályok, stb.) Valamint lényeges, a használt elem minősége is.

Akkumulátort sose használjon elem helyett!

Az elem fizikai és elektronikai felülvizsgálata ajánlott legkésőbb 1 évente.

Vizsgálat után ha ugyan abban a használati környezetben bizonytalanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási hatótávolsága, érdemes azonnal bemérni a tápforrást.

Ugyanis ezen jelenségeket előidézhetik egyéb rádió-frekvenciás anomáliák is!

Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, csavarozza ki a távirányító hátulján található kis méretű csavarokat. Ekkor a távirányító elő- és hátlapja elválaszthatóvá válik, így hozzáfér az elektronikához, aminek a kulcstartó felé eső részén található az elem.

A cserénél mindig ügyeljen, hogy polaritás helyesen kerüljön be az új elem a foglalatába! Ellenkező esetben az adó nem fog működni és akár meghibásodást is okozhat!