

YE-302A

Elektromos szekrényzár

Kép



Leírás

Az YE-302A egy feszültségre nyíló, kis méretű elektromos szekrényzár. A működéséhez 12V egyenfeszültségre van szükség, amennyiben az eszköz feszültséget kap, a zár nyelve behúződik. Telepítése rendkívül egyszerű, működtetéséhez szükség van vezérlőre.

FIGYELEM! A zár folyamatos feszültség alatt tartása a zár meghibásodását okozhatja, csak impulzusszerűen szabad működtetni.

Tulajdonságok

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Anyag: | Fém |
| • Nyelv formája: | Csapott |
| • Működési mód: | Feszültségre nyit |

Bekötés

- | | |
|--------|---------|
| PIROS | +12V DC |
| FEKETE | GND |

Specifikáció

- | | |
|------------------|-------------|
| • Tápfeszültség: | 12V DC |
| • Áramfelvétel: | 900 mA |
| • Ellenállás: | 13 Ohm |
| • Csap mérete: | 9x10x10 mm |
| • Méret: | 55x39x28 mm |

Műszaki rajz

