

# KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

## Síkmágnes és ajtótartó mágnesek (elektromágnesek)

A síkmágnesekre és ajtótartó mágnesekre a vásárlástól számított 36 hónap garanciát, mely lejártá után további öt évre alkatrészellátást biztosítunk.

Az eszközök felszerelése után a rendeltetésszerű hibátlan működéshez a következő intézkedéseket és felülvizsgálatkat javasolt évente megtenni:

- Az elektromágneshez érkező megfelelő tápfeszültség ellenőrzése.
- Szünetmentes táppal történő tápellátás esetében az akkumulátor ellenőrzése, amennyiben szükséges cseréje.
- A bekötés kontaktusainak ellenőrzése.
- A síkmágnes áramfelvétel kimérése, egyezik-e 10%-os hibahatárral az adatlapban szereplő értékkel.
- Az ellendarab szabad mozgásának és tapadásának ellenőrzése, az ellenoldal ledobó gombja erősségének beállítása. Ezt az ellenoldal hátulján találja, (a képen látható) Az imbuszfejű hernyócsavart kell elcsavarni az ellenoldal ledobó erejének változtatásához. (Jobbra-ledobó erő növelése, balra- ledobó erő csökkentése)
- A rögzítő csavarok ellenőrzése, amennyiben szükséges megszorítása.
- A mágnes felületének tisztítása nem maró hatású általános tisztítószerrel.

