

WM-5000L4MD

Valós idejű járőrszolgálat figyelő rendszer, 4G kommunikációval, beépített RFID EM 125kHz olvasóval, „Man-down” funkcióval, IP67 védelemmel.

Kép



Leírás

A WM-5000L4MD egy valós idejű járőrszolgálat figyelő rendszer, 4G kommunikációval, beépített EM 125 kHz RFID olvasóval, „Man-down” funkcióval és IP67 védettséggel.

Balesetek azonnali riasztására képes a „Man-Down” esésérzékelő funkciójának köszönhetően.

A készülék felhőn keresztül vagy PC alkalmazáson keresztül kezelhető. Tartalmaz egy SOS gombot, amely vészhelyzet esetén jelzi az operátornak.

A robusztus ház, gumi védelemmel és IP67 védettséggel az időjárási viszontagságok ellen ideálissá teszi az olyan helyszíneken történő használatra, mint például építkezések, bányászati ipar, nagyobb gazdaságok stb.

Jellemzők

- Valós idejű adatátvitel
- Beépített közelség-olvasó
- 4G/USB kommunikáció
- Hanghívás (maximum 5 kapcsolattal)
- „Man-Down” funkció
- SOS gomb
- Programozható riasztások
- OLED kijelző
- Újratölthető Li-Ion akkumulátor 3.7Vcc/3400mA
- Robusztus ház, gumivédővel

Műszaki adatok

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| • Tápegység adapter: | 5V/3ARFID |
| • Akkumulátor: | Li-Ion, 3.7V/3400mA |
| • Töltési idő: | 2 óra |
| • Kommunikáció: | 4G/USB |
| • Kompatibilis TAG: | EM 125kHz |
| • Olvasási távolság: | 3 ~ 5 cm |
| • Eseménykapacitás: | 60,000 |
| • Időjárásállóság: | IP67 |
| • Működési hőmérséklet: | -40°C ~ +85°C |
| • Anyag: | ABS + gumivédő, mechanikai |
| • | ütésekkel szembeni ellenállás |
| • Méretek: | 120 (H) x 68 (Sz) x 32 (M) mm |
| • Nettó súly: | 221 g |

Őrző ellenőrző szoftver

- Több felhasználó, különböző adminisztrációs jogokkal
- Járőrpontok létrehozása és őrjáratok megszervezése
- Eseménynaplók
- Járőrszolgálat előzményei
- Jelentések generálása
- Automatikus adatmentés
- Adatbázis titkosítás
- Cloud alkalmazás elérhető (érdeklődjön az értékesítőnél)

„Man-down” funkció

Véletlen esések észlelése és jelzése a parancsnoki központ felé, az egyedül dolgozó személyzet védelme érdekében.

IP67 időjárás elleni védelem



Ellenáll a mechanikai ütdéseknek.



Figyelmeztetések:

- Teljes vízbe merítés tilos.
- Az RFID olvasó szándékos ütése tilos.
- Az eszközt felnyitni és szétszerelni tilos, kivéve az akkumulátor cseréjét.
- Az eszközt magas páratartalmú környezetben szerelni/összeszerelni tilos.
- Csak a mellékelt töltőt használja.

Figyelem! A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása a garancia érvénytelenítését vonhatja maga után.

Néhány funkció csak a felhő alapú kezelő alkalmazás verziójában érhető el.

A csomag tartalma:

- 1 x WM-5000L4MD
- 1 x Tápegység adapter 5V/3A
- 1 x USB kábel
- 1 x Szállító tasak