

# WM-5000L4D

Valós idejű járőrszolgálat figyelő rendszer, 4G kommunikációval, beépített RFID EM 125kHz olvasóval, hívás funkcióval, IP67 védelemmel.

## Kép



## Leírás

A WM-5000L4D egy valós idejű járőrszolgálat figyelő rendszer, 4G kommunikációval, beépített RFID EM 125kHz olvasóval, hívás funkcióval és IP67 védelemmel. Az eszközt felhőn vagy PC alkalmazáson keresztül lehet kezelni. Tartalmaz egy SOS gombot, amellyel vész helyzetben jelezhet a kezelőnek.

A robusztus, gumivédővel ellátott ház és az IP67-es időjárásálló védelem miatt ideális olyan helyeken történő használatra, mint az építkezések, bányászat, nagyobb farmok stb.

## Jellemzők

- Valós idejű adatátvitel
- Beépített közelség-olvasó
- 4G/USB kommunikáció
- Hanghívás (maximum 5 kapcsolattal)
- SOS gomb
- Programozható riasztások
- OLED kijelző
- Újratölthető Li-Ion akkumulátor 3.7Vcc/3400mA
- Robusztus ház, gumivédővel

## Műszaki adatok

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| • Tápegység adapter:    | 5V/3ARFID                     |
| • Akkumulátor:          | Li-Ion, 3.7V/3400mA           |
| • Töltési idő:          | 2 óra                         |
| • Kommunikáció:         | 4G/USB                        |
| • Kompatibilis TAG:     | EM 125kHz                     |
| • Olvasási távolság:    | 3 ~ 5 cm                      |
| • Eseménykapacitás:     | 60,000                        |
| • Időjárásállóság:      | IP67                          |
| • Működési hőmérséklet: | -40°C ~ +85°C                 |
| • Anyag:                | ABS + gumivédő, mechanikai    |
| •                       | ütésekkel szembeni ellenállás |
| • Méretek:              | 120 (H) x 68 (Sz) x 32 (M) mm |
| • Nettó súly:           | 221 g                         |

## Őrző ellenőrző szoftver

- Több felhasználó, különböző adminisztrációs jogokkal
- Járőrpontok létrehozása és őrjáratok megszervezése
- Eseménynaplók
- Járőrszolgálat előzményei
- Jelentések generálása
- Automatikus adatmentés
- Adatbázis titkosítás
- Cloud alkalmazás elérhető (érdeklődjön az értékesítőnél)

## IP67 időjárás elleni védelem



## Ellenáll a mechanikai ütődéseknek.



## Figyelmeztetések:

---

- Teljes vízbe merítés tilos.
- Az RFID olvasó szándékos ütése tilos.
- Az eszközt felnyitni és szétszerelni tilos, kivéve az akkumulátor cseréjét.
- Az eszközt magas páratartalmú környezetben szerelni/összeszerelni tilos.
- Csak a mellékelt töltőt használja.

Figyelem! A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása a garancia érvénytelenítését vonhatja maga után.

Néhány funkció csak a felhő alapú kezelő alkalmazás verziójában érhető el.

## A csomag tartalma:

---

- 1 x WM-5000L4D
- 1 x Tápegység adapter 5Vcc/3A
- 1 x USB kábel
- 1 x Szállító tasak